LW6系列万能转换开关

适用范围

LW6系列万能转换开关主要适用于交流50Hz，额定工作电压至380V，直流电压至220V的机床控制电路中，实现各种线路的控制和转换，也可用于其它场合控制线路的转换，例如电磁线圈，电气测量仪表和伺服电动机等。

产品符合标准GB 14048.5-2001。

产品型号及其含义

LW 6 - □ / □ □

- 操作图编号
- 定位特征代号(表2给出)
- 触头座数(表1给出)
- 设计代号
- 万能转换开关

分类

型 号	触头座数	触头对数	排列形式
LW6-1	1	3	单列
LW6-2	2	6	
LW6-3	3	9	
LW6-4	4	12	
LW6-5	5	15	
LW6-6	6	18	
LW6-8	8	24	
LW6-10	10	30	

操作方式	特征代号	操动器位置											
自复型	A						0°	30°					
	B					30°	0°	30°					
定位型	C					30°	0°	30°	60°				
	D				60°	30°	0°	30°	60°				
	E				60°	30°	0°	30°	60°	90°			
	F			90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°			
	G			90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°	120°		
	H		120°	90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°	120°		
	I		120°	90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°	120°	150°	
	J	150°	120°	90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°	120°	150°	
	K	210°	240°	270°	300°	330°	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°

主要技术参数

使用类别	Ui V	Ith A	Ue V	Ie A	机械寿命(次)	电寿命(次)	操作频率(次/h)
AC-15	380	10	380	0.79	100×10^4	20×10^4	120
			220	1.36			
AC-13			220	0.14		10×10^4	

外形尺寸和安装尺寸

● 外形尺寸见图1

● 安装尺寸　见图2和图3 任选其中一个进行安装。



图1　N为触头座数。





图2



图3